

Osim rutinskih provjera za svaku uporabu, OZO bi trebala redovito podvrgavati detaljnom pregledu od strane nadležne osobe.
 Proizvođač preporučuje pregled svakih 12 mjeseci i nakon bilo kojeg iznimnog događaja u životu proizvoda.
 •Pregled OZO -a treba provesti prema uputama proizvođača za uporabu.



GRILLON POZICIJSKA UZICA

Korisnik	OZO informacije
Ime	Model
Adresa	Serijski broj
	Godina proizvodnje
	Datum kupovine
Identifier	Datum prve uporabe
	Proizvođač

 Dobro stanje	 Monitoring	 Popravak	 Ne upotrebljavaj	N/A Nije za uporabu
--	--	--	--	------------------------

1. Da li znate povijest proizvoda?
 Uvjeti uporabe ili izniman događaj tijekom uporabe (primjeri: zaustavljanje pada ili pada, uporaba ili skladištenje na ekstremnim temperaturama, izmjene izvan pogona proizvođača ...):





N/A

2. Prethodna zapažanja

- Provjerite prisutnost i čitljivost serijskog broja i CE oznake.
- Provjerite nije li premašen vijek trajanja proizvoda.
- Usporedite s novim proizvodom kako biste provjerili da nema izmjena ili nedostaju dijelovi.

☐
☐
☐
☐
☐

3. Provjera krajeva uzice

- Uklonite konektor (karabiner) za uzice (ako je moguće).
- Provjerite stanje zaštitnih omotača (pukotine, deformacije ...). Ako je moguće, pomaknite rukav da provjerite stanje sigurnosnih šavova. Provjerite stanje sigurnosnih šavova s obje strane. Potražite olabavljene, istrošene ili prerezane niti.
- Provjerite stanje užeta na dvije rupe za pričvršćivanje.

☐
☐
☐
☐
☐

4. Pregled užeta

- Uklonite vijak za blokiranje uređaja i izvadite uže iz GRILLONA.
- Potražite istrošenost i oštećenja na omotu zbog uporabe (posjekotine, mutnoća, znakovi kemikalija ...). Pomaknite zaštitni rukav da vidite stanje užeta po cijeloj duljini.
- Napravite taktilni pregled jezgre cijelom dužinom užeta (tvrda mjesta, otekline, meka ili zdrobljena područja ...).
- Ako je potrebno, povucite uže i zamijenite ga s Petzl rezervnim užetom za GRILLON vrpču.

☐
☐
☐
☐
☐

5. Pregled priključaka konektora (karabinera)

-
- Za pregled konektora pogledajte obrazac za pregled vašeg modela konektora na Petzl.com.

☐
☐
☐
☐
☐

6. Pregled okvira (spravice)

- Provjerite opće stanje okvira i bočnih ploča (oznake, deformacije, prijavštinu, pukotine, koroziju ...).
- Provjerite da li se bočne ploče pravilno otvaraju i zatvaraju.
- Provjerite stanje otvora za pričvršćivanje (oznake, deformacije, pukotine, koroziju ...).
- Provjerite stanje utora brega i da li se brega slobodno okreće (bez opruge). Pazite da u mehanizmu nema stranih predmeta (blato, pijesak).
- Provjerite stanje ručke (oznake, deformacije, pukotine ...). Provjerite radi li povratna opruga ručke ispravno.
- Provjerite stanje zakovica i vijka za blokiranje.
- Umetnite užu u okvir uređaja, pazeći da je uže postavljeno u pravom smjeru. Ugradite sigurnosni vijak.

☐
☐
☐
☐
☐

7. Ponovno postavljanje konektora

- Zamijenite konektor (EN 362).
- Provjerite da li plastični štitnik pravilno postavlja priključak.

☐
☐
☐
☐
☐

8. Provjera funkcije

- Provjerite funkciju s uređajem na pojasu. Povucite sidrenu stranu užeta; uže mora zaključati uređaj

☐
☐
☐
☐
☐

Komentari (ovdje navedite eventualne nedostatke na proizvodu i obavljene zadatke)

VERDICT ☐ Proizvod je za uporabu ☐ Proizvod nije za uporabu	Pregledao Tvrtka Datum Datum sljedećeg pregleda
---	---