

Osim rutinskih provjera za svaku uporabu, OZO bi trebala redovito podvrgavati detaljnom pregledu od strane nadležne osobe.
Proizvođač preporučuje pregled svakih 12 mjeseci i nakon bilo kojeg iznimnog događaja u životu proizvoda.
•Pregled OZO -a treba provesti prema uputama proizvođača za uporabu.



ABSORBICA

Korisnik	OZO informacije
Ime	Model
Adresa	Serijski broj
	Godina proizvodnje
	Datum kupovine
Identifier	Datum prve uporabe
	Proizvođač

Dobro stanje	Monitoring	Popravak	Ne upotrebljavaj	N/A Nije za uporabu
--------------	------------	----------	------------------	------------------------

1. Da li znate povijest proizvoda?
Uvjeti uporabe ili izniman događaj tijekom uporabe (primjeri: zaustavljanje pada ili pada, uporaba ili skladištenje na ekstremnim temperaturama, izmjene izvan pogona proizvođača ...):

2. Prethodna zapažanja

- Provjerite prisutnost i čitljivost serijskog broja i CE oznake.
- Provjerite nije li premašen vijek trajanja proizvoda.
- Usporedite s novim proizvodom kako biste provjerili da nema izmjena ili nedostaju dijelovi.

3. Provjera rastezljivih ili fiksnih produžetaka

- Ovisno o modelu vezice, uklonite karabinere i gumice za fiksiranje iz Y ili I produžetaka.
- Ili pomaknite konektore kako biste pregledali skrivene dijelove.
- Potražite istrošenost i oštećenja uslijed uporabe (posjekotine, nejasnoće, znakovi kemikalija ...).
- Provjerite stanje sigurnosnih šavova s obje strane. Potražite olabavljene, istrošene ili prerezane niti.

4. Provjera stanja apsorbera energije

- Provjerite stanje vrećice. Potražite istrošenost i oštećenja uslijed uporabe (posjekotine, nejasnoće, znakovi kemikalija ...).
- Otvorite vrećicu i izvucite apsorber energije.
- Potražite istrošenost i oštećenja uslijed uporabe (posjekotine, nejasnoće, znakovi kemikalija ...).
- Provjerite stanje sigurnosnih šavova s obje strane. Potražite olabavljene, istrošene ili prerezane niti.
- Provjerite da apsorber energije nije izdržao udarno opterećenje (provjerite da nijedna tkanina između traka nije poderana).
- Za modele ABSORBICA I ili Y iz 2016. i kasnije, provjerite nije li potrgan indikator pada.
- Vratite apsorber energije u vrećicu i zatvorite ga.

5. Pregled mjesta za pričvršćivanje na pojas

- Ovisno o modelu vezice, uklonite karabiner i gumice za fiksiranje.
- Ili pomaknite konektor kako biste pregledali skrivene dijelove.
- Potražite istrošenost i oštećenja uslijed uporabe (posjekotine, nejasnoće, znakovi kemikalija ...).

6. Provjera zaštitnih elemenata

- Provjerite stanje gumica za fiksiranje.
- Vratite gumice za fiksiranje na krajeve i na mjesto pričvršćivanja pojaseva.
- Ponovno postavite konektore.
- Provjerite je li priključak/produžetak/gumica sklop ispravan.
- Provjerite da je gumica za fiksiranje ispravno postavljena na konektor.

7. Provjera stanja konektora na krajevima produžetaka

- Za pregled konektora pogledajte obrazac za pregled vašeg modela konektora na Petzl.com.

Komentari (ovdje navedite eventualne nedostatke na proizvodu i obavljene zadatke)

VERDICT ☐ Proizvod je za uporabu ☐ Proizvod nije za uporabu	Pregledao			
	Tvrtka			
	Datum		Datum sljedećeg pregleda	