

• Uz rutinske provjere kod svake uporabe, OZO treba biti redovito detaljno pregledana od strane ovlaštene osobe. Petzl preporučuje pregled svakih 12 mjeseci, kao i nakon bilo kakvog iznimnog događaja u vijeku trajanja proizvoda.
• PPO pregled se obavlja prema proizvođačevim Uputama za uporabu.
Upute su dostupne na petzl.com.

SCORPIO

Informacije o korisniku

Prezime

Adresa

Identifikator

PPO informacije

Model

Serijski broj

Godina proizvodnje

Datum kupovine

Datum prve uporabe

Proizvođač: Petzl, ZI Cidex 105A-38920 Crolles -France



Dobro stanje(DS)



Pratiti funkcionalnost (PF)



Za popravak (ZP)



Povući iz uporabe(R)

N/A

Nije primjenjivo

1. Zna povijest proizvoda

Uvjeti korištenja ili iznimni događaji prilikom korištenja (npr. pad ili zaustavljanje pada, korištenje ili pohrana na ekstremnim temperaturama, modifikacije van proizvodnih pogona...):



N/A

2. Preliminarna zapažanja

CE oznaka i serijski broj su jasno vidljivi i čitljivi.

Vijek trajanja proizvoda nije premašen uporabom.

Usporedite s novim proizvodom kako biste se uvjerali da nema modifikacija ili dijelova koji nedostaju.

3. Identificirajte model uzice (SCORPIO 50-100KG / SCORPIO 40-120KG)

4. Provjerite stanje krakova uzice

- Uklonite karabinere i STRING nastavke s krakova
- Pripazite na istrošenost i oštećenja nastala prilikom korištenja (rezovi, iščupane niti, tragovi kemikalija...).
- Uklonite konektore i provjerite teže dostupne dijelove.
- Provjerite stanje sigurnosnih prošiva na obje strane. Pripazite na niti koje su olabavljene, istrošene ili prerezane.
- Provjerite stanje spoja uzice na apsorber energije, SCORPIO 50-100kg: metalni prsten (tragovi udaraca, istrošenost, pukotine, deformacije...). SCORPIO 40-120kg: tekstilna omča (rezovi, iščupane niti, tragovi kemikalija...). SCORPIO 40-120kg: Swivel (tragovi udaraca, istrošenost, pukotine, deformacije...).

5. Pregled apsorbera energije

- Provjerite stanje torbice. Pripazite na istrošenost i oštećenja nastala prilikom korištenja (rezovi, iščupane niti, tragove kemikalija...).
- Otvorite torbicu i izvadite apsorber energije.
- Pripazite na istrošenost i oštećenja nastala prilikom korištenja (rezovi, iščupane niti, tragovi kemikalija...).
- Provjerite je li držač apsorbera na mjestu. SCORPIO 50-100kg: plastični držač (ako ga nema, ne mijenjajte ga kablovskom vrpcom). SCORPIO 40-120kg: kablovska vrpca.
- Provjerite stanje sigurnosnih prošiva na obje strane. Pripazite na niti koje su olabavljene, istrošene ili prerezane.
- Uvjerite se da apsorber energije nije pretrpio udarno opterećenje (tkanina među trakama ne smije biti potrgana).

6. Provjerite stanje omče za ukopčavanje

- Pripazite na istrošenost i oštećenja nastala prilikom korištenja, posebno na mjestu za kaubojski uzao (rezovi, iščupane niti, tragovi kemikalija...).
- Vratite apsorber energije u torbicu i zatvorite torbicu.

7. Provjerite stanje konektora na krajevima uzica

- Za pregled konektora vidjeti inspekcijski obrazac za vaš model konektora, dostupan na Petzl.com

8. Provjera zaštitnih elemenata

- Provjerite stanje STRING nastavaka.
- Vratite STRING nastavke na krakove uzice.
- Vratite konektore na mjesto.
- Uvjerite se da su konektor/gurtna/SLING ispravno postavljeni.
- Uvjerite se da STRING pravilno pozicionira konektor.

Komentari (detalji o oštećenjima na proizvodu i o obavljenim radnjama)

Zaključak

Proizvod se može dalje koristiti

Proizvod se ne može dalje koristiti

Pregled obavio

Tvrtka

Datum

Datum sljedećeg pregleda